

ESTACIÓN ENERGÍA ANT


ANT POWER STATION

Nominal/rated 600W
Arranque/starting 1000W



DOTACIÓN / INCLUDED

EMBALAJE / PACKAGING



MODELO / MODEL

ENTRADA ENERGÍA RED/ GENERADOR NETWORK POWER INPUT/ GENERATOR	Entrada de energía (generador o red) / Power input (generator or network) Protección contra sobre voltaje por fallo del generador/red Protection against overvoltage due to generator/network failure Limite de paso de energía a través del ANT/protección Power pass limit through the ANT/protection
CARGA DESDE RED GENERADOR CHARGE FROM NETWORK/GENERATOR	Potencia máxima absorbida al generador o red en estado de carga de batería Maximum Power absorbed to the generator or networking while the battery is in charge Tipo de cargador / Type of charger Protección de polaridad inversa / Protection of inverse polarity Franja de tensión de carga de batería recomendadas / Range of battery charge voltage recommended Tiempo de carga estimado desde 0 / Estimated charge time from 0
CARGA DESDE PANEL SOLAR CHARGE FROM SOLAR PANEL	Máxima potencia posible en paneles solares según la capacidad de baterías AGM Instalada Maximum possible power on Solar Panels according AGM battery capacity Installed
Intercambio de cargas red/generador y energía solar / Exchange of charges network/generator and solar energy	
SALIDA ENERGÍA ACUMULADA STORED POWER OUTPUT	Voltaje/frecuencia de salida / Voltage/output frequency
	Potencia Nominal / máxima para arranques / Rated Power / maximum for start ups
	Forma de Onda de la salida de la energía acumulada / Sine wave of the stored power output
	Protección por sobrecarga de la salida de energía acumulada Protection for overload of the stored power output
	Intercambio entre salida energía acumulada / energía de generador Exchange between stored power output/generator power Posibilidad de generador con arranque automático / Possible generator with automatic start up
Peso / Weight	
Dimensiones ANT / ANT dimensions	
Referencia Item / Item reference	

ANT (sin batería) ANT (without battery)	ANT + 100AH	ANT + 150AH	ANT + 200AH
220-240V 50hz			
SI, (Con desconexión total a 300V) / YES, (Total disconnection at 300V)			
7360W (32A) / Corte corriente por Disyuntor térmico 7360W (32A) / Short power thermal breaker			
<200W			
Inteligente de 4 etapas / Smart of 4 stages			
Si / Yes			
	10-15Ah/h	15-20Ah/h	20-30Ah/h
	10 - 6.5h	10 - 7.5h	10 - 6.5 h
	X1 panel 150W (total 150W)	X2 panel 150W (total 300W)	X3 panel 150W (total 450W)
Automático (prioridad de red/generador) / Automatic (network/generator priority)			
AC230V 50hz			
600/1000W			
Sinusoidal pura / Pure sine			
Si, con rearme automático Yes, with automatic reset			
Automático (prioridad generador) Automatic (generator priority)			
No			
45kg	45+30kg	45+43kg	45+62kg
73x32x76cm			
2015001	2015002	2015003	2015004

Nota: La opción ANT (sin batería) está pensada para exportaciones, envíos aéreos u otras circunstancias en las que el cliente pueda reusar la batería. Evidentemente el equipo sin batería no puede ser usado por lo que posteriormente siempre será necesario incluir una batería.

Nota: GENEGERY no responderá en garantía de daños causados al equipo por el uso de baterías no originales.

Note: Option ANT (without battery) is designed for export, air shipping or other circumstances in which the client may reject the battery. Obviously the equipment without battery cannot be used; subsequently it will always be necessary to include a battery.

Note: GENEGERY warranty will not respond to any damage done to equipment because of using non-original batteries.